分类 总线模块

端子台

电缆线

传感器

继电器模组

欧姆龙功率继电器模组



D1080/D1080-P





D1084/D1084-P

D1085/D1085-P



D1086/D1086-P



D1088/D1088-P

D1081/D1081-P

- ▶ 产品特点
- 使用欧姆龙原装 G2R 系列继电器,可靠性高;
- ◎有 LED 动作显示,输入输出状态一目了然;
- 继电器线圈带浪涌抑制回路,将电磁干扰降低到最小;

D1083/D1083-P

D1082/D1082-P

- D1086、D1087 有电源接入点,故本端子不仅可连接中端子台,也可直接连接 PLC 输出模块;
- ◉端子台默认为导轨安装方式,如需螺丝安装方式,请在型号后加 -E,如 D1080-PE,左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm。

CE

输入/输出侧对应

输入侧对应	PLC 等	
输出侧对应	电磁阀、警示灯、接触器等	

选型指导

选型指南

型号	D1080/D1080-P	D1081/D1081-P	D1082/D1082-P	D1083/D1083-P	D1084/D1084-P		
名称	2 位 2c 功率继电器	2 位 1c 功率继电器	4 位 2c 功率继电器	4 位 1c 功率继电器	8 位 2c 功率继电器		
结构 2个独立 2c 型触点		2 个独立 1c 型触点	4 个独立 2c 型触点	4 个独立 1c 型触点	8 个独立 2c 型触点		
对应	不限 PLC	不限 PLC	不限 PLC	不限 PLC	不限 PLC		
型号	D1085/D1085-P	D1086/D1086-P	D1087/D1087-P	D1088/D1088-P	D1089/D1089-P		
名称	8 位 1c 功率继电器	8 位 2c 功率继电器	8 位 1C 功率继电器	6 位 2C 功率继电器	6 位 1C 功率继电器		
结构			10P 牛角独立 1c 型触点	6 个独立 2c 型触点	6 个独立 1c 型触点		
对应			端子台 D1041	不限 PLC	不限 PLC		

输入侧额定值 / 性能


额定电压	额定消耗功率	吸合电压	释放电压	额定电流	线圈电阻
DC24V	530mW	16.8V 以上	3.6V 以下	21.8mA	1100Ω

输出侧额定值 / 性能

触点构成	1c	2c	
触点接触电阻(初始)	30mΩ 以下	50mΩ 以下	
最大控制容量	AC: 250V 10A DC: 30V 10A		
额定负载电流	10A	5A	
最大开关电压	AC: 380V DC: 125V		
动作时间(额定电压)	15ms 以下		
复位时间(额定电压)	AC: 10ms 以下 DC: 5ms 以下		
机械寿命	AC:1000 万次以上 DC:2000 万次以上 (开关频率 18000 次 /h)		
电气寿命	10 万次以上(额定电压、开关频率 1800 次 /h)		


寿命曲线

1c 型



1,000 2c 型 500 300 通断次数 (×10次)↓ 100 DC30V 感性负载 (L/R=7ms) 50 AC250V/DC30V 电阻负载 10 AC250V 感性负载 (cos¢ = 0.4)


外形图




通断电流(A)


D1080/D1080-P 20 24V 00 01 80,4 ┫ NCL CL NO.NC. C. NO. 00000

D1082/D1082-P





D1084/D1084-P 138,7 24V 00 01 02 03 04 05 06 07 Senmun (6 D1084 01 06 07 00




总线模块

端子台

继电器模组

电缆线 传感器


外形图





端子台 继电器模组 电缆线 传感器

分类


总线模块










外形图





配线图
























总线模块

端子台


继电器模组 电缆线


传感器


配线图




分类
总线模块
端子台
继电器模组
电缆线
传感器














配线图














分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器